

Инструкция по эксплуатации электронного замка Konan Z6

Краткое руководство по управлению:

* + # = вход в режим настройки

- подтверждение действия («ENTER» / «ВВОД»)

* - стереть ввод/назад

1,2,3,4,5,6,7,8,9 – чтобы выбрать одну из опций настройки нажмите соответствующую цифру на сенсорной панели замка.

«123456» - заводской пароль (после первого ввода информации автоматически удаляется)

Администратор – главный код-пароль

Пользователь – «пользователями» считаются отпечатки пальца, пароли, карты.

Как открыть замок?

Активируйте сенсорную панель касанием и введите предустановленный пароль администратора «123456» и нажмите # (используется в качестве кнопки «ввод» или «ENTER»). Замок откроется.

Меню настроек

1. Войдите в меню настройки, нажав *, а затем #.
2. Введите заводской пароль администратора «123456» и нажмите # (каждому администратору будет присвоен свой ID-номер, например 001, при вводе заводского пароля ID-номер администратора будет 000).

3. Установите новый пароль администратора, который станет главным код-паролем (заводской пароль после этого автоматически удалится). Для этого просто введите пароль из 6

цифр и нажмите #, потом подтвердите пароль (этому паролю присвоится ID-номер 001).

3. Далее откроется главное меню режима настройки: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install»

1. Local setting

Добавление/удаление пользователей

1. В главном меню нажмите 1, чтобы перейти к настройкам пользователей и замка

2. Откроется меню: «1. Add user; 2. Delete user; 3. Option; 4. Add admin».

Чтобы добавить пользователя, нажмите 1.

3. Далее появится меню: «1. Finger; 2. Password; 3. Card»
Нажмите 1, 2 или 3 в зависимости от того, какой способ разблокировки вы хотите добавить (отпечаток пальца, пароль или карта). Каждому пользователю присваивается трехзначный порядковый номер (отображается на экране).

Чтобы выйти в предыдущее меню после сканирования отпечатка/ввода пароля/привязки карты, нажмите *.

Пример: Вы выбрали добавить отпечаток пальца, нажав 1, отсканировали палец одного человека. Далее предлагается сканировать следующий. Если это не требуется, выходим обратно в предыдущее меню, нажав *, если нужно добавить ещё один отпечаток, добавляем и уже после этого нажимаем *.

4. Чтобы добавить администратора, в меню «1. Add user; 2. Delete user; 3. Option; 4. Add admin» нажмите 4 и повторите действия из предыдущего пункта.

5. Чтобы удалить пользователя или администратора в меню «1. Add user; 2. Delete user; 3. Option; 4. Add admin», нажмите 2. Далее потребуется ввести трехзначный код, который был присвоен

отпечатку пальца/паролю/карте. Подтвердите (или отмените) удаление кнопками # или * соответственно (они будут подсвечены на сенсорной панели).

Внутренние настройки (громкость, язык, время, настройки безопасности и журнал записей)

1. В главном меню: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install». Нажмите 1, чтобы перейти в настройки замка.

2. В меню: «1. Add user; 2. Delete user; 3. Option; 4. Add admin», нажмите 3.

3. Откроется меню: «1. Function setting; 2. Volume setting; 3. Language setting; 4. More setting».

Нажмите 1, откроется меню: «1. Enable Dual vrf; 2. Disable Alarm».

Чтобы включить двухфакторную аутентификацию нажмите 1, чтобы отключить сигнализацию нажмите 2 (после подключения двухфакторной аутентификации надпись изменится на «Disable Dual vrf», соответственно, теперь чтобы её отключить необходимо снова нажать 1, тот же принцип с сигнализацией).

Нажмите 2, чтобы перейти в настройки громкости. В следующем меню нажмите 1 чтобы увеличить громкость, 2 – чтобы уменьшить.

Нажмите 3, чтобы сменить язык: нажав 1, голосовой ассистент переключится на китайский, нажав 2 – переключится обратно на английский язык.

Нажмите 4, откроется меню: «1. Time setting; 2. Record; 3. Init»:

Чтобы настроить время, нажмите 1. Поочередно введите год, месяц, день, затем часы и минуты. После каждого ввода необходимо нажать #.

Чтобы просмотреть журнал записей, нажмите 2.

Чтобы сбросить все настройки и вернуть в исходное состояние, нажмите 3.

2. App Setting

Чтобы подключить умный замок к приложению Smart Life в главном меню: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install», нажмите 2. Далее нажмите 1, чтобы

3. Install

Чтобы перейти к настройкам механизмов замка, в главном меню: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install», нажмите 3.

1. Чтобы отрегулировать направление ригелей, нажмите 1. Далее выберите 1 – влево или 2 – вправо.

2. Чтобы установить время задержки язычка, нажмите 2. Введите значение от 1 до 9 (1 = 0.1сек, 2 = 0.2сек и т.д.).

3. Чтобы включить/выключить автоматическую блокировку замка, нажмите 4. Далее: 1 – включить, 2 – выключить.

4. Время задержки автоматической блокировки тоже можно настроить. Для этого нажмите 3, и далее введите значение от 2 до 9.

Быстрая первичная настройка

1. Войдите в меню настроек – нажмите * #
2. Введите заводской код администратора, чтобы получить доступ к режиму настройки. (**123456#**)

3. Далее введите новый код администратора и нажмите #, введите код повторно.

Откроется главное меню: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install»

4. В главном меню нажмите 1 (Local setting), в следующем меню снова нажмите 1 (Add user).

Откроется меню: «1. Finger; 2. Password; 3. Card». (1. Отпечаток пальца, 2. Пароль, 3. Карта)

Чтобы добавить новый отпечаток – нажмите 1. Необходимо приложить палец несколько раз до появления надписи на экране «ID Add ok». Чтобы выйти к предыдущему меню, нажмите *.

Чтобы добавить новый пароль – нажмите 2. Введите новый пароль и нажмите #, повторите ввод для подтверждения пароля. Отобразится текст «ID Add ok». Чтобы выйти к предыдущему меню, нажмите *.

Чтобы добавить карту – нажмите 3. Приложите карту к сенсорной панели. Чтобы выйти к предыдущему меню, нажмите *.

5. Привязка к приложению.

1. скачайте приложение Smart Life на устройство, пройдите регистрацию
2. нажмите на + в правом верхнем углу экрана или кнопку «добавить устройство»
3. далее в списке найдите раздел «камера и замок», далее выберите «Замок Wi-Fi»

4. активируйте режим сопряжения на замке: в главном меню режима настройки замка нажмите 2(App Setting), далее нажмите 1(Add Module). Появится надпись «Wireless pairing»
5. введите название сети Wi-Fi и пароль от неё
6. далее в приложении «проверьте состояние светового индикатора», выберите режим AP
7. подключите телефон к Wi-Fi самого замка (название может быть например: «SmartLife-17D7»)
8. замок подключен к приложению